



Rengøring og vedligehold

Information om rengøring og vedligehold af VELA Blues el-kørestole.

RENGØRING

VELA Blues el-kørestole bør rengøres efter behov. For en grundig rengøring aftørres synlige flader med en klud, der er opvredet i mild sæbevand uden slibemiddel. Det er ikke nødvendigt at bruge værktøj for at rengøre VELA Blues el-kørestole. Desuden er det vigtigt, at der ikke bruges kemikalier, stærke rengøringsmidler eller børster og lignende der kan ridse eller skade el-kørestolen.

Sæde og ryglæn kan vådrenses med møbelrens eller tørres af med en fugtig klud. Sæde og ryglæn kan også støvsuges og tørres af med en tør klud.

Bemærk: Stolen skal stå på et jævnt underlag under rengøringen. Stolen må aldrig spules med rindende vand eller med højtryk.

Stolen skal rengøres ved at fjerne snavs og små sten i hjulet med hænderne. Hvis muligt, kan man blæse støv bort med en blæsepistol - vær forsigtig med ikke at blæse direkte ind i de elektriske komponenter. Tør stolen af med en fugtig klud med mild sæbe, og lad stolen lufttørre.

Det er tilladt at bruge godkendte desinfektionsmidler på stolens overflader.

Efter vask bør alle bevægelige dele, der, som udgangspunkt, er smurt, smøres op med et syrefrit smøremiddel.

VEDLIGEHOLD

For at holde produktets standard, kvalitet og funktionalitet, skal stolen kontrolleres (eftersynes), vedligeholdes og rengøres efter behov.

VELA anbefaler et serviceinterval, for hver 2500 driftstimer eller en gang om året. Desuden bør stolens funktionalitet, sikkerhed og batterier tjekkes efter behov.

Kontrolinterval	Dagligt	Ugentligt	månedligt
Joystick viser ingen fejlmelding	X		
Batteriet er opladet	X		
Kontrol af bremserne	X		
Armlæn sidder stabilt og sidder fast		X	
Fodpladen sidder stabilt og sidder fast		X	
Kontroller skruer			X
Drivhjulene kan bevæge sig frit			X
Sæde og rygpude er intakte			X



Periodisk eftersyn og genbrug

Før en el-kørestol kan genbruges skal den også gennemgå et periodisk eftersyn og være grundigt rengjort. Ved et periodisk eftersyn (og til genbrug) skal teknikeren udskifte de dele som ikke fungerer længere. Af hygiejniske grunde anbefaler VELA, at sæde og rygpude samt covers erstattes ved genbrug af en el-kørestol.

Tjekliste for periodisk eftersyn og klargøring til hjælpemiddeldepot.

Dato: _____

Bruger: _____

Stolens ident-nummer: _____

Eftersynsrutine	Hvor?	Ok	Byttet	Justeret	Repareret	Udført af:
Visuelt tjek	Skjold					
	Lys					
	Dæk					
	Lak					
Funktioner	Elektriske funktioner					
	Kørekarakteristik					
	Hastighedsbegrænsning					
Mekanik	Rotationsenhed (VELA Blues 300)					
	Sving-gaffel					
	Låseringe					
	Skruer og bolte					
	Drivmotorer					
	Bremse					
	Microswitch'er					
	Aktuatorbeslag					
Smørepunkter	Ryglæns-aktuator					
	Løfte-aktuator					
	Tilt-aktuator					
	Benstøtter					
Elektronik	Fejl-log					
	Batteri					
	Ledninger					
	Lader					
	Hovedkabler					
Diverse	Powermodul-stik					
	Aktuator-stik					
	Vask og rens					
	Brugerindstilling af stol					
	Brugermanual					